



Fonte de alimentação
ininterrupta

FA 1220S

2A

CORRENTE
DE SAÍDA



DESIGN
DISCRETO

LED

DE SINALIZAÇÃO



L	A	P
210 mm	270 mm	95 mm



Com design discreto e perfeito acabamento, a fonte de alimentação FA 1220S da Automatiza garante a alimentação constante de fechaduras e controles de acesso em empresas ou condomínios residenciais e comerciais.

Características

- » Corrente de 2 A e tensão de 14,4 V
- » Temporizador integrado
- » Carga inteligente de bateria*
- » LEDs de sinalização
- » Design adaptável a qualquer ambiente

* Bateria adquirida separadamente.

Especificações técnicas

Tensão de entrada	90 a 240 Vac (recomenda-se a utilização de um cabo com bitola ≥ 1 mm)
Tensão de saída	14,4 Vdc
Corrente máxima de saída	2A
Potência/Carga nominal	28,8 W
Saída NA para fechadura eletromagnética	Sim
Saída temporizada	1, 5, 15, 30 e 60 segundos
Saída auxiliar para equipamento de controle de acesso	Sim
Carregador chaveado	Sim
Proteção	Contra curto-circuito, sobrecarga e inversão de polaridade da bateria
Acionamento do relé	Por contato NA, pulso negativo (Config contato seco). Por comando de 12 a 24 V em corrente contínua ou alternada, pulso positivo (Config Interfone).
LEDs de sinalização	Indicação de carregamento da bateria; indicação de tensão baixa da bateria, ausência ou bateria danificada; status da alimentação de saída; indicação de rede elétrica.
Gabinete plástico	Branco
Dimensões do gabinete (L x A x P)	210 x 270 x 95 mm

Conheça também



Linha de controladores de acesso



Linha de fechaduras-eletoímã

